

Tenda



CH7-WCA

400 万室外全彩无线球机



# CH7-WCA

400 万室外全彩无线球机

## 产品简介

室外全彩无线球机CH7-WCA，是一款集360°视野、全彩夜视、400万分辨率、全双工双向语音、人形侦测、车形侦测、声光告警等功能于一体的高性能户外监控摄像机。产品多用于庭院、农场、商铺等室外监控场景，用户可以通过无线或有线连接互联网以访问视频。

## 产品卖点



### 400 万极清画质

采用高性能COMS图像传感器及F1.6大光圈镜头，分辨率高达400万，展现更多画面细节



### 人车分类识别，报警精准推送

通过深度学习AI算法，精准识别人形与车辆，减少无关信息，提高报警准确率



### 360°视野 & 自动巡航

双电机云台设计，远程操控，视野可达360°；同时，可设置最多6个重点位置（巡航点），自动巡航，给你安心守护



### 真实双天线

腾达20年无线技术沉淀，采用全新双收双发技术，最远可达250米无线覆盖，同时支持有线连接



### 全彩夜视

配备两颗高功率白光灯和两颗高功率红外灯，以及高灵敏度图像传感器，夜晚依旧全彩。共有三种可用的夜视模式：智能夜视模式、全彩夜视模式和红外夜视模式。

## 产品卖点



### 智能人形追踪，声光双重警戒

当有人进入监控范围时，摄像机自动识别别人形，转动追踪记录，同时发出声音及闪光警示，报警消息实时推送至手机APP



### 全双工双向语音对讲

内置高保真防水麦克风及扬声器，双向语音实时通话，声音画面同步播放。



### 防尘防水，无惧风雨

防水防尘设计，无惧风吹雨打、酷热严寒。

# 产品规格

硬件规格	
云台	水平视野角度：360° 水平旋转角度：355° 垂直旋转角度：90°
接口	存储接口：Micro SD卡（最大支持256GB） 电源：DC 12V 1A 以太网接口：1 * RJ45, 10M/100M自协商以太网口
镜头	4mm@F1.6, 视场角：108° 对角, 90° 水平, 47° 垂直
按键	Reset复位按键 x 1
指示灯	红蓝双色LED指示灯 x 1
天线	外置双天线
产品尺寸	138mm*120mm*187mm
视频参数	
分辨率	2560 x 1440
视频编码	H.265/H.264
帧率	最高可达30fps
日夜转换模式	ICR
降噪	3D数字降噪
DWDR宽动态	支持
背光补偿	支持
感兴趣区域（ROI）	支持
无线参数	
无线标准	IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
无线速率	300Mbps
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
信道带宽	20/40 MHz
调制	DSSS/OFDM
频带	2.4GHz(DSSS/OFDM): 2412MHz–2472MHz(CH1–CH13)
传输功率	2.4GHz: <0.04W(EIRP)

## 其他

智能报警	移动侦测、人形侦测、车辆侦测、人形追踪
补光灯	两颗红外灯，两颗白光灯
报警形式	声光告警
语音对讲	全双工双向语音对讲
自定义语音	可定制三条个性化语音
夜视距离	30米（因环境而异）
ONVIF协议	支持
自动巡航	全景巡航 & 预置点巡航
预置点位	6个预置点
环境温度	工作温度：-30°C~60°C 存储温度：-40°C~70°C
环境湿度	工作湿度：10%~95%RH (不凝结) 存储湿度：3%~95%RH (不凝结)
防水等级	IP66
认证	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
包装内容	室外无线球机，电源适配器（线长3m），安装支架，安装配件包，防水套件，快速安装指南

全国客服电话

**400-6622-666**

**深圳市吉祥腾达科技有限公司**

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055

**05**

400万室外全彩无线球机

版权所有 ©2019 深圳市吉祥腾达科技有限公司。Tenda™字母及其图案是深圳市吉祥腾达科技有限公司的注册商标。

资料中出现的标识或品牌归属和深圳市吉祥腾达科技有限公司或其合作伙伴所有，我们已经极力保障资料中提及的文字资料与图片等信息的准确性，但不保证不出现书写或印刷错误，本公司做出更正或修改恕不另行通知，本公司保留在法律范围内作出最终解释的权利。